KAVLICO
Pressure Sensors

Дисплей давления и переключения устройств

PS1C

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана+7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт http://kavlico.nt-rt.ru/ || эл. почта kca@nt-rt.ru

Основные характеристики

Диапазон отображаемых значений	-14.5 до 6000 с 27 выбираемыми диапазонами
Питание	24 постоянного тока
Электрическое подключение	M12 “мама”, 4-контактный выход: M12 ”папа”, 4-контактный
Цифровой выход	PNP или NPN, NO/NC программируемый
Выходной сигнал	4 - 20 mA
Степень защиты	IP65, IP67, и IP69K
Рабочая температура	-20°C до +70°C

Выходная конфигурация

Характеристика	PS1C-5000-1	PS1C-5000-2	PS1C-5000-3	PS1C-5000-4	PS1C-5000-5	PS1C-5000-6
Подписи на лицевой стороне						
Аналоговый выход	4...20 mA	4...20 mA	4...20 mA	4...20 mA	Нет	Нет
Релейный выход	PNP	NPN	PNP	NPN	2 x PNP	2 x NPN
Режим переключения	Гистерезисный	Гистерезисный	Оконный	Оконный	Гистерезисный	Гистерезисный
Разъемы						

Электропитание	24 В SELV или PELV(*) , рабочий диапазон 17 до 33 В постоянного тока	
Потребляемый ток	≤ 50mA	
Релейный выход	Коммутационная емкость	≤ 200 mA с защитой от короткого замыкания и перегрузки
	Падение напряж.	≤ 2V
Аналоговый выход	4...20 mA: нагрузка:	≤ 500 Ω (24В) ≤ 200 Ω (17В)
Диапазон рабочих температур	-25...+70 °C (-13...+158 °F)	
Степень защиты	IP65, IP67 в соответствии с EN/IEC 60529 IP69K в соответствии с DIN 40050	
Точность (аналоговый, цифровой выходы, дисплей)	< 1% от выбранного диапазона	
Время отклика	≤ 5 мс	

(*) SELV: Безопасность сверх низкого напряжения
PELV: Защита сверх низкого напряжения

Идеально для работы с

PTE5000

PTA5000

P1E

P1A

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана+7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт http://kavlico.nt-rt.ru/ || эл. почта kca@nt-rt.ru